

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 3D LED CROSS & ADVANCE

1. ΣΥΝΔΕΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΤΗΝ ΜΠΛΕ ΚΛΕΜΜΑ ΤΗΣ CPU (RS-232) RxD-TxD-GND ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΣ D9 ΣΤΟ PC (RS-232) . ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΔΕΘΕΙ π.χ. **COM 1**
2. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ -BoardMonitoring- ΚΑΙ ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ Set Communication :
 1. TYPE: CommPort
 2. CommPort No: **-1-** (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ COM)
 3. Comm Settings: – 9600,8,1,None
 4. Address: -0-
3. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ -OPEN- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ –Restricted Communication-
4. ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΡΤΑ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ – Open Communication - . ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΕΤΡΑΨΗΦΙΟ ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΩΣ ΕΞΗΣ: (ΕΣΤΩ ΟΤΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ 0168)
 - Α.ΠΡΩΤΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟ -0- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ENTER
 - Β.ΔΕΥΤΕΡΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟ -1- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ENTER
 - Γ.ΤΡΙΤΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟ -6- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ENTER
 - Δ.ΤΕΤΑΡΤΟ ΨΗΦΙΟ ΤΟ -8- ΚΑΙ ΜΕΤΑ ENTER
5. ΑΝ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΓΡΑΨΕΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ Open Communication : **opened**
6. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ -Close- ΑΠΟ ΤΟ Set Communication
7. ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ –FlashTool-
8. ΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ Set Communication ΤΑ ΕΞΗΣ:
 1. TYPE: CommPort
 2. CommPort No: **-1-** (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ COM)
 3. Baud Rate : 38400,8,1,None
 4. Drop Address: 00
9. ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ -Connect- ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ **-Current Device Firmware-** Η Version ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
10. ΤΣΕΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟ **Do Not Backup Device Data** ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥ ΛΕΜΕ YES.
11. ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Firmware ΠΙΕΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ - Browse- ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ -.mot- (π.χ. A01_L06_C47.11_DGR (16x16 cross) .mot) ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ.
12. ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ -Update Firmware- ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ.ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΟΥ 15-20 ΛΕΠΤΑ) ΠΑΤΑΜΕ ΟΚ .
******ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Firmware Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ – 0000- ******
13. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 1,2,3,4,5 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ **Advanced Configuration** ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ - Reset Device - . ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ **Reset Type** ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ **3-Format** ΚΑΙ ΜΕΤΑ Send. ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ –ΝΑΙ-. ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΣΟ ΛΕΠΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 4,5,6,7,8,9,10.
14. ΜΕΤΑ ΠΑΤΑΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟ –Restore- ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΥΠΟΥ .bkr (π.χ. [06.2010]_48x48_Green_GR.bkr). ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ 15-20 ΛΕΠΤΑ.ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΠΑΤΑΜΕ ΟΚ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ.